

Autres

Mise à l'heure manuel

Pour définir l'heure sur le switch, tapez la commande suivante :

```
Switch-2530-24(config)# clock set 16:53:00 11/02/2015
```

Mise a l'heure via serveur NTP

Pour définir l'heure sur le switch via un serveur NTP, tapez les commandes suivantes :

```
Switch-2530-24(config)# ntp unicast  
Switch-2530-24(config)# ntp server priority 1 192.168.1.69
```

Informations SNMP

Pour renseigner la localisation et le contact du switch :

```
Switch-2530-24(config)# snmp-server location "Val-St-Martin Pornic"  
Switch-2530-24(config)# snmp-server contact "Equipe reseau"
```

Réaliser un relay DHCP

Pour un équipement Niveau 3, il est nécessaire d'activer le relais DHCP vers un serveur DHCP :

```
[Switch-A5500]dhcp enable  
DHCP is enabled successfully!  
[Switch-A5500]dhcp relay server-group 0 ip 192.168.1.69  
[Switch-A5500-Vlan-interface1]dhcp relay server-select 0
```

Activer le protocole CDP

Pour rappel le protocole CDP est un protocole propriétaire Cisco permettant la découverte de la topology réseau.

```
Switch-2530-24(config)# cdp run
```

Port Monitoring

Configuration de l'interface de destination :

```
Switch-2530-8(config)# mirror-port 4
```

Configuration de l'interface source :

```
Switch-2530-8(config)# interface 3 monitor
```

Révision #1

Créé 18 juin 2025 18:26:14 par Angelo

Mis à jour 18 juin 2025 18:27:05 par Angelo